

Общая инструкция по использованию сетевых удлинителей



Данная инструкция является общей для использования силовых удлинителей, представленных в нашем каталоге. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ней перед началом работы.

1. Типы и технические характеристики удлинителей

Перед использованием убедитесь, что вы выбрали удлинитель, подходящий для вашей задачи. Мы предлагаем:

Модель / Описание	Длина кабеля	Количество розеток	Номинальный ток	Особенности кабеля
Удлинитель 4 места	30 м	4	16 А	Кабель 3х2,5 мм ² (медный)
Удлинитель на катушке GLANZEN EB-30-010	30 м	(встроенная)	16 А	ПВС 2х2,5 мм ²
Удлинитель Ресанта 4 места	50 м	4	16 А	Кабель 3х2,5 мм ²
Удлинитель GLANZEN EB-30-011	30 м	(встроенная)	16 А	КГ 3х2,5 мм ² (кабель гибкий, особо стойкий)

Важно: Все удлинители рассчитаны на напряжение **220 В** и номинальный ток **16 А**. Это определяет максимальную суммарную мощность подключаемых приборов (не более 3,5 кВт).

2. Меры безопасности

- **Перед использованием:**
 - Осмотрите удлинитель, кабель и вилку на предмет повреждений. Не используйте прибор с поврежденной изоляцией, треснувшим корпусом или оголенными проводами.
 - Убедитесь, что общая мощность подключаемых приборов не превышает допустимую нагрузку (максимум 3,5 кВт для 16 А).

- Полностью разматывайте кабель с катушки перед использованием, чтобы избежать перегрева.
- **Во время работы:**
 - Не допускайте попадания влаги на удлинитель и места соединений.
 - Не подключайте удлинители последовательно («паровозиком») для увеличения длины.
 - Не прокладывайте кабель через дверные проемы, под ковры и через места с интенсивным движением, чтобы избежать механических повреждений.
 - Не перегружайте розетки удлинителя, используя мощные потребители одновременно.
- **По окончании работы:**
 - Отключайте удлинитель от сети, держа за вилку, а не за шнур.

3. Инструкция по применению

Подготовка к работе

1. **Осмотрите удлинитель.** Убедитесь в целостности корпуса, изоляции кабеля, вилки и розеток.
2. **Полностью размотайте кабель** с катушки (если она есть), чтобы предотвратить перегрев при работе под нагрузкой.

Процесс использования

1. **Подключите вилку удлинителя** в стационарную сетевую розетку 220 В.
2. **Подключите необходимые электроприборы** к розеткам удлинителя.
3. **Убедитесь**, что суммарная мощность подключенных приборов не превышает допустимую. При появлении запаха гари или нагрева кабеля немедленно прекратите работу.
4. **Прокладывайте кабель** с учетом мер безопасности, чтобы избежать его повреждения и спотыкания о него людей.

4. Уход и хранение

- **Очистка:** Протирайте корпус и кабель сухой мягкой тканью при необходимости. Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства.
- **Хранение:**
 - Храните удлинитель в сухом, защищенном от пыли и влаги месте.
 - Аккуратно сматывайте кабель в бухту, избегая перегибов и скручиваний, особенно в местах соединения с вилкой и корпусом. Не наматывайте кабель вокруг рук или локтя – используйте стандартную смотку «восьмеркой» или на катушку.
- **Перед длительным хранением** убедитесь, что кабель сухой и чистый.

Примечание: Использование удлинителей с заземляющим контактом (3 провода) обязательно для подключения мощного строительного и электроинструмента. При работе на открытом воздухе используйте удлинители с кабелем марки КГ, который устойчив к атмосферным воздействиям.